

Inversores Xantrex

xantrex
 Smart Choice for Power


PROwatt 150

PROwatt 300

PROwatt 400

PROwatt 600

PROwatt 1000

PROwatt 1750

Modelos 12V

Modelo		PROwatt 150	PROwatt 300	PROwatt 400	PROwatt 600	PROwatt 1000	PROwatt 1750	PROwatt 3000
Fabricante		Xantrex	Xantrex	Xantrex	Xantrex	Xantrex	Xantrex	Xantrex
Tensão de entrada	V (DC)	10 a 15	10 a 15	10 a 15	10 a 15	10 a 15	10 a 15	10 a 15
Tensão de saída	V (AC)	115 ± 5%	115 ± 10%	115 ± 10%	115 ± 10%	115 ± 10%	115 ± 5%	115 ± 5%
Frequência de saída	Hz	60	60	60	60	60	60	60
Potência contínua	W	150	300	400	600	1000	1500	2500
Potência de surto	W	400	500	800	1200	2000	3000	5000
Forma de onda de saída		Senóide modificada	Senóide modificada	Senóide modificada	Senóide modificada	Senóide modificada	Senóide modificada	Senóide modificada
Eficiência @ meia potência	%	90	90	90	90	90	90	90
Consumo sem carga	A	0,1	0,18	0,25	0,3	0,3	0,5	0,6
Tomadas de Saída		1	2	2	3	2	2	2
Dimensões	mm	120x120x50	160x120x50	178x120x46	280x160x65	260x240x80	410x240x80	470x205x160
Peso	kg	0,74	0,85	0,91	2	2,4	3,8	9
Código		10396	17607	17608	17609	17610	17611	29685



PROwatt 1500/24



PROwatt 800/24



PROwatt 250/24



PROwatt SW 1000

Modelos 24V

Modelo		PROwatt 250/24	PROwatt 800/24	PROwatt 1500/24
Fabricante		Xantrex	Xantrex	Xantrex
Tensão de entrada	V (DC)	20 a 30	20 a 30	20 a 30
Tensão de saída	V (AC)	115 ± 10%	115 ± 5%	115 ± 10%
Frequência de saída	Hz	60	60	60
Potência contínua	W	250	1000	1500
Potência de surto	W	500	2000	3000
Forma de onda de saída		Senóide modificada	Senóide modificada	Senóide modificada
Eficiência @ meia potência	%	90	90	90
Consumo sem carga	A	0,1	0,3	0,4
Tomadas de Saída		1	2	2
Dimensões	mm	38x115x115	80x240x260	80x240x410
Peso	kg	0,74	2,6	3,8
Código		31967	31968	31969

Senoidais

Modelo		PROwatt SW 600	PROwatt SW 1000	PROwatt SW 2000
Fabricante		Xantrex	Xantrex	Xantrex
Tensão de entrada	V (DC)	10,5 a 15,5	10,5 a 15,5	10,5 a 15,5
Tensão de saída	V (AC)	120 ± 5%	120 ± 5%	120 ± 5%
Frequência de saída	Hz	60	60	60
Potência contínua	W	540	900	1800
Potência de surto	W	1200	2000	3000
Forma de onda de saída		Senóide	Senóide	Senóide
Eficiência @ meia potência	%	85 a 90	85 a 90	85
Consumo sem carga	A	< 0,6	< 0,6	< 0,8
Tomadas de Saída		2	2	2
Dimensões	mm	350x220x85	350x220x85	350x300x100
Peso	kg	3,3	3,3	4,8
Código		44438	44439	44440

Inversor Morningstar

Modelo		SureSine-300
Fabricante		Morningstar
Tensão de entrada	V (DC)	10-15,5
Tensão de saída	V (AC)	115 ± 10%
Frequência de saída	Hz	60
Potência contínua	W	300
Potência de surto	W	600
Forma de onda de saída		Senóide
Eficiência (Pico)	%	92
Consumo sem carga	A	<0,45 (0,055 standby)
Conexão de Saída		terminais 4mm ²
Dimensões	mm	213x152x105
Peso	kg	4,5
Código		34877

