

Carregadores de Bateria RF COM



Modelo	BC21-12	BC21-24
Fabricante	RF COM	RF COM
Tensão de Alimentação	Vac 90-260	90-260
Frequência Alimentação	Hz 50/60	50/60
Corrente máxima	A 5	3
Tensão de flutuação	V 13,8	27,6
Tensão de equalização	V 14,4	28,8
Conexão	bornes	
Dimensões	mm 200x100x50	200x100x50
Peso	kg 0,55	0,55
Código	48718	49238

Carregadores de Bateria Xantrex



Truecharge10BT



Truecharge2

Modelo	Truecharge10BT	Truecharge2 20	Truecharge2 40
Fabricante	Xantrex	Xantrex	Xantrex
Tensão de Alimentação	Vac 90-135	90-265	90-265
Tensão de carga	V 13,8 - 14,8	14,2 - 15,5	14,2 - 15,5
Corrente máxima	A 10	20	40
Tensão de flutuação	V 13,1 - 14,2	13,4 - 13,8	13,4 - 13,8
Tensão de equalização	V N.A.	16	16
Capacidade bateria	Ah 25 a 200	100 a 400	100 a 400
Conexão	bornes		
Dimensões	mm 190x170x70	250x170x70	250x170x70
Peso	kg 1,6	2,2	2,2
Código	47913	43701	42921

Monitor de Bateria

Modelo	LINK LITE	LINK PRO
Fabricante	Xantrex	Xantrex
Cap. Baterias	Ah 20 - 999	20 - 9990
Faixa de corrente*	A -999 a +999	-9999 a +9999
Faixa de tensão	V 0 a 35	0 a 35
Alimentação	V 9 a 35	9 a 35
Comunicação Serial	não	sim
Bancos de Baterias	1 ou 2	1 ou 2
Dimensões	mm Ø64x79	Ø64x79
Peso (com shunt)	g 240	240
Código	46662	49242



- Indicação de tensão, corrente, Ah consumidos e restantes no(s) banco(s) de baterias.
- Monitoração de banco de baterias secundário
- Relê de alarme programável

Somente no LinkPro:

- Indicação de tempo restante de autonomia
- Comunicação serial
- Histórico de eventos
- Entrada para sensor de temperatura de baterias

* depende do shunt de corrente usado; com o shunt que acompanha o produto, o limite é de -600A a +600A

Régua de Tomadas

Número de tomadas	3	9	9	12
Fabricante	RF COM	RF COM	RF COM	RF COM
Aba de fixação	Frontal	Frontal	Traseira	Traseira
Corrente (total)	15A	15A	15A	15A
Aplicação	Embutir, Canaleta	Embutir, Rack 19"	Sobrepor	Sobrepor
Dimensões (total) (mm)	174x44x36	483x47x43	483x47x43	514x47x43
Dimensões (sem aba) (mm)	150x44x36	428x47x43	428x47x43	514x47x43
Código (preta)	59108	59114	59112	59110
Código (bege)	59109	59115	59113	59111



9 tomadas com aba traseira e 3 tomadas com aba frontal.

RF COM Informação:

Equivalência de condutores PVC/70°C (considerando condutores isolados com isolamento extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750V - sem cobertura, NBR 6148):

AWG/ MCM	mm²	AWG/ MCM	mm²	AWG / MCM	mm²	AWG/ MCM	mm²
20	0,5	4	16	-	95	600	-
18	0,75	2	25	250	-	-	240
16	1	1	35	300	120	700	-
14	1,5	1/0	-	350	-	750	-
12	2,5	-	50	-	150	800	300
10	4	2/0	-	400	-	900	-
8	6	3/0	70	-	185	1000	-
6	10	4/0	-	500	-	-	400
							500

Solarímetro



Fotocélula calibrada, permite a medição da insolação instantânea através de um voltímetro. Se utilizado com equipamento de aquisição de dados pode-se obter as horas de pico equivalentes para o período de medição.

Modelo	SS100
Fabricante	Dataeng
Tensão @ 1kW/m²	V 0,1
Dimensões	mm 178x114x45
Peso	kg 0,7
Código	10345